




Multi-Konstantstrom-Treiber MC-D-350-1050-060W



|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Lichtsteuerung:     | DALI             |
| DALI-Spezifikation: | DALI 2 DT6       |
| PushDim:            | PushDim tauglich |
| Dimmbereich:        | >2%              |
| Dimmtechnik:        | PWM              |
| Leistung Treiber:   | 60 W             |
| Schutzklasse:       | 2                |
| IP-Schutzklasse:    | IP20             |
| Spannung PRI:       | 220-240 V        |
| Frequenz PRI:       | 0/50/60 Hz       |
| DC-tauglich (0 Hz): | Ja               |
| Bestromung SEC:     | 350 mA           |
| Bestromung SEC:     | 1050 mA          |
| Länge:              | 124 mm           |
| Breite:             | 79 mm            |
| Höhe:               | 22 mm            |





- DC-tauglich (0 Hz)
- Werkseinstellung: 350 mA